

## Installation Instruction

## 全冠電纜固定頭使用說明書

Cat No. 產品編號	General Cable Range Suggestion 電纜外徑使用範圍	Fastening Torques For Nuts 工具上緊扭力建議值			
		Panel Locking Nut (A part) 機板固定螺帽部		Compressing Sealing Nut (F part) 防鬆迫緊螺帽部	
		Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力	Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力
		outer Ø mm	kgf · cm	kgf · cm	kgf · cm
MGB12L-05	5.5~3.0	10~12	15	10~12	16
MGB12L-08	8.0~4.5	10~12	15	10~12	16
MGB16-07	7.0~4.0	15~16	40	16~19	40
MGB16-10	10~6.0	15~16	40	16~19	40
MGB20M-08	8.8~5.0	16~18	45	18~21	45
MGB20M-12	12.5~7.0	16~18	45	18~21	45
MGB20-10	11~6.0	18~20	50	20~23	50
MGB20-14	14~8.5	18~20	50	20~23	50
MGB25-16	16~10	20~23	50	25~28	60
MGB25-18	18~12.5	20~23	50	25~28	60
MGB32-22	22~16	25~27	60	28~32	70
MGB32-25	25~18	25~27	60	28~32	70
MGB40-25	25~20	28~30	60	38~43	80
MGB40-30	32~24	28~30	60	38~43	80
MGB50-32	32~26	30~32	65	50~55	90
MGB50-39	41~31	30~32	65	50~55	90
MGB63-46	46~38	40~43	70	55~60	100
MGB63-49	51~44	40~43	70	55~60	100

## Installation Instruction

## 全冠電纜固定頭使用說明書

Cat No. 產品編號	General Cable Range Suggestion 電纜外徑使用範圍	Fastening Torques For Nuts 工具上緊扭力建議值			
		Panel Locking Nut (A part) 機板固定螺帽部		Compressing Sealing Nut (F part) 防鬆迫緊螺帽部	
		Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力	Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力
		outer Ø mm	kgf · cm	kgf · cm	kgf · cm
<b>PGB7-05</b>	5.5~3.0	10~12	15	10~12	16
<b>PGB7-07</b>	7.0~4.0	10~12	15	10~12	16
<b>PGB9-05</b>	5.5~3.0	10~12	18	10~13	16
<b>PGB9-09</b>	8.0~4.5	10~12	18	10~13	16
<b>PGB11-07</b>	7.0~4.0	15~16	40	16~19	40
<b>PGB11-10</b>	10~6.0	15~16	40	16~19	40
<b>PGB13.5-08</b>	8.8~5.0	16~18	45	18~21	45
<b>PGB13.5-12</b>	12.5~7.0	16~18	45	18~21	45
<b>PGB16-10</b>	10~6.0	18~20	50	20~23	50
<b>PGB16-14</b>	14~8.5	18~20	50	20~23	50
<b>PGB21-16</b>	16~10	20~23	50	25~28	60
<b>PGB21-18</b>	18~12.5	20~23	50	25~28	60
<b>PGB29-22</b>	22~16	25~27	60	28~32	70
<b>PGB29-25</b>	25~18	25~27	60	28~32	70
<b>PGB36-25</b>	25~20	28~30	60	38~43	80
<b>PGB36-30</b>	32~24	28~30	60	38~43	80
<b>PGB42-32</b>	32~26	30~32	65	50~55	90
<b>PGB42-39</b>	41~31	30~32	65	50~55	90
<b>PGB48-38</b>	38~30	40~43	70	55~60	100
<b>PGB48-45</b>	45~35	40~43	70	55~60	100

# Installation Instruction

# 全冠電纜固定頭使用說明書

Cat No. 產品編號	General Cable Range Suggestion 電纜外徑使用範圍 outer Ø mm	Fastening Torques For Nuts 工具上緊扭力建議值			
		Panel Locking Nut (A part) 機板固定螺帽部		Compressing Sealing Nut (F part) 防鬆迫緊螺帽部	
		Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力	Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力
		kgf · cm	kgf · cm	kgf · cm	kgf · cm
FGB13-05	5.5~3.0	10~12	15	10~12	16
FGB13-07	7.0~4.0	10~12	15	10~12	16
FGB17-07	7.0~4.0	15~16	40	16~19	40
FGB17-10	10~6.0	15~16	40	16~19	40
FGB21S-07	7.0~4.0	15~18	45	16~19	40
FGB21S-10	10~6.0	15~18	45	16~19	40
FGB21M-08	8.8~5.0	15~18	45	18~21	45
FGB21M-12	12.5~7.0	15~18	45	18~21	45
FGB21L-10	11~6.0	18~20	50	20~23	50
FGB21L-14	14~8.5	18~20	50	20~23	50
FGB26-16	16~10	20~23	50	25~28	60
FGB26-18	18~12.5	20~23	50	25~28	60
FGB33-22	22~16	25~27	60	28~32	70
FGB33-25	25~18	25~27	60	28~32	70
FGB42-25	25~20	28~30	60	38~43	80
FGB42-30	32~24	28~30	60	38~43	80